



## Funktion

Die SwitchBox SB 442 ist eine Erweiterung zur Türsprechanlage Doorline Pro Exclusive, DoorLine Slim und DoorLine Slim DECT. Durch die SwitchBox sind die DoorLine Pro Exclusive und DoorLine slim in der Lage, vier verschiedene Telefonanlagen anzusprechen. Somit können vier Wohneinheiten mit separaten Telefonanschlüssen von der DoorLine Pro Exclusive und DoorLine slim bedient werden. Die DoorLine Slim DECT kann mit der SwitchBox um weitere Schaltrelais erweitert werden.

## Hinweis:

Nach dem Anschluss einer SwitchBox kann die Türsprechanlage nur noch von einem Telefon, welches an der ersten TK-Anlage angeschlossen ist, angerufen werden.

Drei zusätzliche Relaisausgänge an der Switchbox ermöglichen das Ansteuern weiterer Türgongs oder das Aktivieren des Türöffners. Bei der Nutzung der Türöffnerfunktion sind die Kontakte des Türöffners nicht mehr von außen manipulierbar, da die SwitchBox im Haus montiert wird.

Die Montage erfolgt direkt an der Wand oder über beiliegende Haltenasen auf einer Tragschiene. Konfiguriert wird die SwitchBox entsprechend der Bedienungsanleitung der jeweiligen Türsprechanlage.

## Klemmenbelegung

1	SwitchBox +	8	Telefonanlage 2 La	15	Relaiskontakt 1 *
2	SwitchBox -	9	Telefonanlage 2 Lb	16	Relaiskontakt 2 *
3	SwitchBox Data	10	Telefonanlage 3 La	17	Relaiskontakt 2 *
4	Telefonleitung DoorLine La	11	Telefonanlage 3 Lb	18	Relaiskontakt 3 *
5	Telefonleitung DoorLine Lb	12	Telefonanlage 4 La	19	Relaiskontakt 3 *
6	Telefonanlage 1 La	13	Telefonanlage 4 Lb		
7	Telefonanlage 1 Lb	14	Relaiskontakt 1 *		

\* (potenzialfrei, Schließer)



\* (potentialfrei, Schließer)

## Technische Daten

### Fernmeldetechnische Daten

Speisespannung:	24-64 V DC
Speisestrom:	20-50 mA
Rufspannung:	32-75 V / 23-28 Hz 42-75 V / 50 Hz
Schaltausgang (Art):	drei Schaltausgänge, potenzialfrei, Schließer max. 24 V AC/DC, 1 A

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung:	über DoorLine Pro Exclusive, DoorLine Slim, DoorLine Slim DECT
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Gewicht:	80 g
Abmessungen:	55 x 98 x 31 mm
Max. Leitungslänge zwischen SwitchBox und Türsprechanlage	10 m